

Acer TravelMate 4070

Der SOHO Einstieg



Acer TravelMate 4070

	Acer TravelMate 4070-Serie
Prozessor & Chipsatz	- Intel® Centrino™ Mobiltechnologie - Intel® Pentium® M Prozessor ab 735A (2 MB L2 Cache, 1.70GHz, 400/533 MHz FSB) Enhanced Intel® SpeedStep® Technologie - Intel® 915GM Express Chipsatz - Integriertes Intel® PRO/Wireless 2200BG Netzwerkverbindung, (802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ Lösung, unterstützt die Acer SignalUp wireless Technology
Vorinstalliertes Betriebssystem	- Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 2) - Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2)
Speicher (RAM)	ab 1x 512MB DDR2; erweiterbar auf 2048MB (zwei soDIMM Steckplätze), Dual Channel Support
Festplatte	ab 80GB Ultra ATA/100 Festplatte
Laufwerke	Integriertes DVD-Dual Double Layer Read*: 24X CD-ROM, 24X CD-R, 24X CD-RW, 8X DVD-ROM, 8X DVD+R, 8X DVD-R, 6X DVD+RW, 6X DVD-RW, 4X DVD+R (double-layer) Write*: 24X CD-R, 16X CD-RW, 8X DVD+R, 8X DVD-R, 4X DVD+RW, 4X DVD-RW, 2.4X DVD+R (double-layer) * typische Werte, tatsächliche Geschwindigkeiten können variieren
Display & Grafik	15," XGA TFT LCD, 1024 x 768 15,4" WXGA TFT LCD, 1400 x 1050 - Intel® 915GM integrierte 3D Grafik mit Intel® Graphics Media Accelerator 900 und bis zu 128 MB VRAM, unterstützt Microsoft® DirectX® 9.0 und DualView™ - Simultaner Betrieb von LCD und CRT - MPEG2/DVD Hardware-Support
Audiosystem	- Audiosystem mit zwei Lautsprechern - Integriertes Mikrofon - MS Sound-kompatibel
Abmessungen & Gewicht	364 (W) × 279 (D) × 33,9/38,9 (H) mm 2,91kg* mit 15,0" TFT Display 2,94kg* mit 15,4" TFT Display *Abweichungen möglich, abhängig von Konfiguration
Netzwerk & Kommunikation	56K ITU V.92 Modem (mit internationaler Postzulassung), Wake-on-Ring-ready 10/100Mbps LAN, Wake-on-LAN-ready - Integriertes Intel® PRO/Wireless 2200BG (802.11b/g); Wi-Fi CERTIFIED™; (Acer SignalUp Technologie)
Anschlussmöglichkeiten	3 x USB 2.0 1 x Typ II PC-Card Steckplatz 1 x RJ11-Port für das 56Kbps Faxmodem 1 x RJ45-Port für die LAN-Anbindung 1 x VGA-Port 1 x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out 1 x Mikrofon-in 1 x Line-in

Acer TravelMate 4070

	• 1 x Anschluss für das Netzteil
Sicherheit	• BIOS User und Supervisor Passwörter • Kensington-Schloss Buchse
Stromversorgung	• 65W AC-Adapter • Li-Ion Akku - o ca. 4h Akkulaufzeit mit 8 Zellen Akku - o ca. 2h Akkulaufzeit mit 4 Zellen Akku (tatsächliche Laufzeit kann variieren, abhängig von Anwendung und Konfiguration) - o ca. 3,5h Ladezeit in Betrieb; ca. 2,5h Schnellladung
Keyboard & Mausersatz	• Acer "FineTouch"-Tastatur mit 5° Krümmung, 88-Tasten, invertiertes "T"-Cursor, 2,5 mm Tastenanschlag • Integriertes Touchpad mit ergonomischen Tasten und 4-Richtungs-Scroll Button • 12 Funktionstasten; 4 Cursortasten; 2 Windows® -Tasten • 4 Schnellstarttasten für Internet, e-Mail, Acer Empowering Manager und 1 frei programmierbar • Integrierter Nummernblock • Internationale Sprachen werden unterstützt • 1 LED-Taste an der Vorderseite: WLAN („i“ Modelle)
Qualitäts- & Zuverlässigkeitstests	• Temperatur & Feuchtigkeitstest • Akustiktest • Elektrostatischer Entladungstest • Scharnierdauertest • Freier Fall-Test • Keyboard Dauertest • Nässetest • Gewicht-/Drucktests • Schlag- und Vibrationstest • Zuverlässigkeitstest Dauerbetrieb (MTBF)
Weitere Software	• Acer Empowering Technology (Acer eData Security / eLock / ePerformance / eRecovery³ / eNet / ePower / eSettings / ePresentation Management) • Acer Launch Manager • Acer GridVista™ (nur "W" Modelle) • Adobe® Reader™ • Norton® AntiVirus (Trial) • CyberLink® PowerDVD® • NTI CD/DVD-Maker® * Dieses Tool belegt 2 GB Festplattenspeicher
Optionen	• 512/1024MB DDR2 soDIMM-Module • Lithium-Ionen Akku • Zusätzlicher 65W AC-Adapter
Garantie	• 2 Jahre Garantie* inkl. 1 Jahr International Travellers Warranty *1 Jahr Produktgarantie plus 1 Jahr Acer Advantage Garantieerweiterung. Die Garantieerweiterung erfordert keine Registrierungsformalitäten.
Kompatibilität & unterstützte Standards	• Microsoft® Windows® XP • Energy Star • ACPI 1.0b

Acer TravelMate 4070

	• Mobile PC 2002 • DMI 2.0 • Wi-Fi® • CCX
--	---

Diese unverbindlichen Spezifikationen dienen zur Orientierung und können sich noch verändern